

BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+IDR/N BORNIER 2X4X16MM²

Code article 12D1301



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 4x16mm² équipé d'un coupe circuit Phase/neutre et d'un DDA 30mA

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+IDR/N BORNIER 2X4X16MM²

Code article 12D1301

Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Mode de pose	dans le candélabre
Capacité de raccordement	2x4x16mm ²
Section de câble max. (mm ²)	16
Classe de protection	II
Avec minuterie	Non
Nombre de câbles	2
Application parafoudre	Non
Nombre de porte-fusible	1
Nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR)	1
Largeur de la trappe de visite	55 mm
Longueur de la trappe de visite	300 mm