

EQUIPEMENT POUR BORNE PAV OU REM EP + 1 CONTACTEUR 63 A

Code article 48888

Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

1 tableau synthétique 330 x 250 mm de support matériel

- 1 panneau de contrôle monophasé sans CCPI

1 emplacement pour compteur

- 1 emplacement pour disjoncteur de branchement

• Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

- 1 contacteur 2 x 63 A associé à un commutateur modulaire 3 positions (Arrêt / Auto / marche forcée)

• Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

• Dispositif de protection du circuit de commande

- 1 précâblage horloge et cellule

• NF C 15-100

- L'ensemble sous plastron IP2X

• NF C 17-200

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	0 x 0 x 0 mm	
Poids (kg)	-	