

BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 2CC 10X38 UNI+N+IDS/N BORNIER 2X4X35MM²

Code article 11B2301



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 4x35mm² équipé de 2 coupes circuit Phase/neutre et d'un DDA 30mA

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 2CC 10X38 UNI+N+IDS/N BORNIER 2X4X35MM²

Code article 11B2301

Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Mode de pose	dans le candélabre
Capacité de raccordement	2x4x35mm ²
Section de câble max. (mm ²)	35
Classe de protection	II
Avec minuterie	Non
Nombre de câbles	2
Application parafoudre	Non
Nombre de porte-fusible	2
Nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR)	1
Largeur de la trappe de visite	95 mm
Longueur de la trappe de visite	500 mm