

BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 1CC 10X38 UNI+N+IDS/N BORNIER 2X4X35MM²

Code article 11B1302



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Le boîtier FLEXY FAST 82 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 400 x L 82 x P 82 mm
- Equipé d'un bornier à 2 étages 4x35 mm² maxi
- Concept du bornier innovant permettant d'effectuer le raccordement à l'extérieur du boîtier et éviter la torsion des câbles
- 1 Dispositif de déconnexion automatique IDS/N
- 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 10A fournie
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
- Passe-fils ajustable à la section du câble

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 1CC 10X38 UNI+N+IDS/N BORNIER 2X4X35MM²

Code article 11B1302

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
Matière	Polypropylène	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	400 x 82 x 82 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	dans le candélabre	
Capacité de raccordement	2x4x35mm ²	
Section de câble max. (mm ²)	35	
Classe de protection	II	
Avec minuterie	Non	
Nombre de câbles	2	
Application parafoudre	Non	
Nombre de porte-fusible	1	
Nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR)	1	
Largeur de la trappe de visite	95 mm	
Longueur de la trappe de visite	500 mm	