

TABLEAU D'AFFECTATION DE L'ECLISSE SUR CHEMIN DE CÂBLE BFR

ECLISSE AUTO BFR ECO Ø3.9	BFR30		BFR60	
	LARG.	CODE	LARG.	CODE
MV51713	50	MV50720	50	MV50730
	100	MV50721	100	MV50731
	150	MV50722	150	MV50732
	200	MV50723	200	MV50733

L'éclisse MV51713 se monte exclusivement sur des chemins de câbles ayant des fils de trame Ø3.9 (cf. tableau ci-dessus). Le repère 51X13 garanti la compatibilité de l'éclisse avec ces chemins de câbles.

Colisage: 50 pièces
 Poids net: 0.073 Kg
 Matière: BANDE REFENDUE 1.25 S350GD + ZA255
 Revêtement: ZA255 - NF EN 10346

 Usine de Liernais BP 1 21430 LIERNAIS TEL.: 03.80.90.51.00 FAX: 03.80.84.43.66	DESIGNATION:				ECLISSE AUTO BFR ECO Ø3.9 HP	
	DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT	
	DATE:	23/12/2014	ECHELLE:	1:1	A4 H	
	N°:	MV51713_01				



1) Réceptionner le colis



2) Couper les liens et déballer le colis



3) Prendre les deux 1ère longueurs pré-éclissées à assembler



4) Présenter les chemins de câbles bout à bout, et enlever les éclisses de la 1ère longueur, pour les mettre en place



5) Installer une éclisse sur la 1ère longueur



6) Positionner la 2ème longueur



7) Et clipser !!!



8) La 1ère éclisse est en place



9) Procéder de même pour installer la 2ème éclisse





10) Les deux 1ère longueurs sont assemblées



11) Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, selon le nombre de longueurs à assembler



 	DESIGNATION:			
	MONTAGE ECLISSE AUTO BFR ECO Ø3.9/Ø4.5/Ø4.9			
	DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.
	DATE:	23/12/2014	ECHELLE:	1:1
Usine de Liernais BP 1 21430 LIERNAIS TEL.: 03.80.90.51.00 FAX: 03.80.84.43.66		N°:		MV51X13 à MV51X15
				