



## Sélecteur- scaler HDMI / Péritel vers HDMI

Référence : 7847

EAN13 : 3700117278473



### Spécifications Techniques :

Finition des connecteurs	Connecteurs plaqués nickel
Plug & Play	Oui
Emetteur :	Entré 1 : 1 Péritel
	Entré 2 : 1 HDMI A
	Sortie 1 : 1 HDMI A
	Sortie 2 : 1 Jack 3.5mm
	Sortie 3 : 1 RCA coaxiale
Résolution de l'image	En entrée 720x480p @60 Hz à FULL HD - 1920x1080p @60 Hz en sortie HD - 1280x720p @60 Hz à FULL HD - 1920x1080p @60 Hz
Résolution d'entrée	1920x1080i @50 Hz, 1920x1080i @60 Hz, 720x480i @60 Hz, 720x480p @60 Hz, 720x576i @50 Hz, SD - 720x576p @50 Hz, HD - 1280x720p @50 Hz, HD - 1280x720p @60 Hz, S-VGA (Super VGA) - 800x600p, S-XGA (Super XGA) - 1280x1024p, XGA (extra graphic array) - 1024x768p, FULL HD - 1920x1080p @30 Hz, FULL HD - 1920x1080p @50 Hz, FULL HD - 1920x1080p @60 Hz, NTSC - 323x486p
Résolution de sortie	HD - 1280x720p @50 Hz, HD - 1280x720p @60 Hz, FULL HD - 1920x1080p @60 Hz
Synchro Auto Résolutions	Oui
Scaler intégré	Oui

### Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Noir
Dimensions boîtier	101 x 100 x 23 mm
Dimensions (L x H x P)	101 x 100 x 23 mm
Poids	560 grammes

### Usages :

Permet de connecter une source analogique (entrée péritel) et une source numérique (entrée HDMI) à un display (entrée HDMI).

### Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD<sup>®</sup> est contrôlé et testé individuellement avant expédition

### Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans


**PLUG AND  
PLAY**

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France