

BOÎTIER CAND. GRIDFAST + 1CC 10X38 PH/PH BORNIER 3X4X16MM²

Code article 17T1002



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 3x4x16mm² équipé d'un coupe circuit Phase/Phase

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Mode de pose	dans le candélabre
Capacité de raccordement	3x4x16mm ²
Section de câble max. (mm ²)	16
Classe de protection	II
Avec minuterie	Non
Nombre de câbles	3
Application parafoudre	Non
Nombre de porte-fusible	1
Largeur de la trappe de visite	65 mm
Longueur de la trappe de visite	350 mm